


## Считыватель карт серии F-KD-4403PMK

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Корпус выполнен из сплава поликарбоната и АБС-пластика, панель выполнена из полиметилметакрилата, детали выполнены из сплава
- Оснащен 32-битным высокоскоростным процессором
- Встроенный бипер
- Отображение статуса считывателя с помощью светодиодного индикатора
- DIP-переключатель
- Использование протоколов RS-485 и Wiegand (W26/W34)
- Детектор саботажа
- Функция обновления в режиме онлайн (в режиме связи 485). В случае сбоя обновления считыватель карт может вернуться в состояние, предшествующее обновлению
- Функция сторожевого таймера для автоматической диагностики и ремонта в целях обеспечения длительного срока службы считывателя
- Конструкция с защитой от пыли и влаги
- Считывание карты Mifare и получение номера карты

## Спецификации

| Модель                | F-KD-4403PM                                                                                        | F-KD-4403PMK |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Питание               | DC 12 В                                                                                            |              |
| Рабочий ток           | ≤ 500 мА                                                                                           |              |
| Процессор             | 32-битный                                                                                          |              |
| Частота считывания    | 13.56 МГц                                                                                          |              |
| Дальность считывания  | ≤ 50 мм (≤ 1.97")                                                                                  |              |
| Настройка ID          | При помощи DIP-переключателя                                                                       |              |
| Аудиотревога          | Бипер                                                                                              |              |
| Потребляемая мощность | ≤ 2 Вт                                                                                             |              |
| Клавиатура            | Клавиатура отсутствует (F-KD-4403PM)<br>Клавиатура с 12 клавишами (от 0 до 9, *, #) (F-KD-4403PMK) |              |
| Сертификаты           | FCC, CE                                                                                            |              |
| LED-индикатор         | Индикатор питания, светодиодный индикатор состояния                                                |              |
| Рабочая температура   | От -20 до +65 °C                                                                                   |              |
| Рабочая влажность     | От 10 до 90 % (без конденсата)                                                                     |              |
| Уровень защиты        | IP64                                                                                               |              |
| Размеры               | 129 × 76 × 14.7 мм (5.08 × 2.99 × 0.58")                                                           |              |
| Масса                 | ≤ 0.15 кг                                                                                          |              |
| Метод установки       | Применим для монтажных коробок 120                                                                 |              |

## Доступные модели

F-KD-4403PM Считыватель Mifare-карт

F-KD-4403PMK Считыватель Mifare-карт с клавиатурой

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 65 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**